

# FISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Potentiometer 0-10V Typ: HF10L IP66 mit Knebelwahlschalter 0-I und LED Lichtschalter

Art. 18069430



Das Fischbach Steuergerät HF10L IP66 mit Knebelwahlschalter 0-I und zusätzlichem Lichtschalter mit blauer LED Beleuchtung beinhaltet ein 10kOhm Potentiometer zur Ansteuerung von Geräten mit 10V-Ausgang oder 0-10 V-Steuereingang sowie einen zusätzlichen Schaltkontakt für Gasmagnetventile etc. Robustes, schlagfestes Aufputzgehäuse, Schutzart IP66 zur Verwendung in Industrie- und Küchenbereichen.

## Technische Informationen:

- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 250VAC
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 4kV
- 10k $\Omega$
- Monoblockgehäuse mit Messskala 1 Umdrehung
- Es ist jede beliebige Einbaulage zulässig.
- Regelung: linear
- Widerstandstoleranz:  $\pm 10\%$

